

Roger Access Control System

**Klasyfikacja przejść w systemie RACS 4
zgodnie z normą PN-EN 50133-1**

Wersja dokumentu: Rev. D



Klasyfikacja nie dotyczy poszczególnych urządzeń tylko przejść kontrolowanych przez urządzenia, dotyczy więc pewnych zestawów. Klasyfikacja może być oddzielnie określana dla obu stron przejścia (wejścia i wyjścia). W zestawieniu podano możliwą najwyższą klasę jaką można uzyskać za pomocą danego urządzenia z odpowiednimi ustawieniami konfiguracyjnymi.

Dla wszystkich kontrolerów typu PR402DR (w tym wycofanego PR402-BRD) obowiązuje taka sama klasyfikacja.

Urządzenie/zestaw	Klasa rozpoznania				Klasyfikacja dostępu	
	0	1	2	3	A	B
Kontrolery serii PRxx1 (tryb autonomiczny, bez centrali CPR)						
PRxx1 + czytnik bez klawiatury (np. PRT62LT)			X		X	
PRxx1 + czytnik z klawiaturą (np. PRT12LT)				X	X	
PRxx1 + czytnik biometryczny F7/F10/F11			X		X	
PRxx1 + czytnik biometryczny RFT1000			X		X	
PR311SE/PR611/PR611-VP				X	X	
PR621/PR621-CH/PR311SE-BK			X		X	
Kontrolery serii PRxx1 (tryb sieciowy z centralą CPR)						
PRxx1 + czytnik bez klawiatury (np. PRT62LT)			X			X
PRxx1 + czytnik z klawiaturą (np. PRT12LT)				X		X
PRxx1 + czytnik biometryczny F7/F10/F11			X			X
PRxx1 + czytnik biometryczny RFT1000			X			X
PR311SE/PR611/PR611-VP				X		X
PR621/PR621-CH/PR311SE-BK			X			X
Kontrolery serii PRxx2 (bez względu na obecność czy brak centrali CPR)						
PRxx2 + czytnik bez klawiatury (np. PRT62LT)			X			X

PRxx2+czytnik z klawiaturą (np. PRT12LT)				X		X
PRxx2 + czytnik biometryczny F7/F10/F11			X			X
PRxx2 + czytnik biometryczny RFT1000			X			X
PR302/PR312EM/ PR312MF/ PR602LCD/PR612				X		X
PR622/PR312EM-BK /PR312MF-BK			X			X
Czytniki serii PRTxxLT - urządzenia niesamodzielne, brak klasy rozpoznania i klasyfikacji dostępu						
Czytniki serii PRTxxEM (tryb terminalowy) - urządzenia niesamodzielne, brak klasy rozpoznania i klasyfikacji dostępu						
Czytniki serii PRTxxEM (tryb autonomiczny)						
PRT12EM				X	X	
PRT62EM			X		X	
PRT64EM				X		
PRT64EM-VP				X		
PRT66EM			X		X	
Czytniki serii PRTxxMF (tryb terminalowy) - urządzenia niesamodzielne, brak klasy rozpoznania i klasyfikacji dostępu						
Czytniki serii PRTxxMF (tryb autonomiczny)						
PRT12MF				X	X	
PRT62MF			X		X	
PRT64MF				X	X	
PRT66MF			X		X	
Zamki szyfrowe serii SL2000						
SL2000F		X			X	
SL2000F-VP		X			X	
SL2000E		X			X	
SL2000B		X			X	
SL2000S1K		X			X	
Zamki szyfrowe na kartę						
SDC66			X		X	
Czytniki dalekiego zasięgu (GP60 i GP90) - urządzenie niesamodzielne, brak klasy rozpoznania i klasyfikacji dostępu						
Inne urządzenie						

Centrala CPR32-SE	nd.					
Interfejsy komunikacyjne	nd.					
Moduły rozszerzeń XM/RM	nd.					
Centrala CPR32-NET + zamki bezprzewodowe systemu SALLIS firmy SALTO lub zamki systemu APERIO firmy ASSA ABLOY			X			X
Centrala CPR32-NET nie współpracująca z systemem SALLIS firmy SALTO ani APERIO firmy ASSA ABLOY	nd.					

Kontakt:
Roger sp.j.
82-400 Sztum
Gościszewo 59
Tel.: +48 55 272 0132
Faks: +48 55 272 0133
Pomoc tech.: +48 55 267 0126
Pomoc tech. (GSM): +48 664 294 087
E-mail: biuro@roger.pl
Web: www.roger.pl