



Zestaw ekspandera dostępu na jedno przejście. W skład zestawu wchodzi metalowa obudowa z zasilaczem oraz ekspander we/wy. Zestaw umożliwia obsługę jednego dwustronnego przejścia z wykorzystaniem czytników Wieganda lub RACS CLK/DTA. Czytniki oraz zamek są za-

silane z wyjść zasilających znajdujących się na ekspanderze, które mogą dostarczyć odpowiednio 0,2 A i 1,0 A. Cały system jest zasilany z zasilacza 24 VDC/50 W wchodzącego w skład zestawu. Ekspander jest podłączony do kontrolera dostępu za pośrednictwem magistrali RS485.

Charakterystyka:

- zestaw ekspandera dostępu na jedno przejście
- obustronna kontrola przejścia
- ekspander we/wy MCX402-BRD
- interfejs do 2 czytników RACS CLK/DTA (seria PRT)
- interfejs do 2 czytników Wieganda
- wyjścia zasilania 0,2 A
- wyjścia zasilania 1,0 A
- 0,3 A prąd ładowania akumulatora
- zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
- łącznik antysabotażowy
- miejsce na akumulator 7 Ah
- zasilacz 24 VDC/50 W
- metalowa obudowa
- wymiary (zewnętrzne):
255,0 x 255,0 x 90,0 mm (wys. x szer. x grub.)

**Dostępne wersje i oznaczenia**

Indeks	Opis
MCX402-1-KIT	Zestaw ekspandera dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME-14-24V; ekspander we/wy MCX402-BRD

Zastrzeżenia:

Niniejszy dokument nie stanowi dokumentacji technicznej produktu i ma jedynie charakter poglądowy. Producent zastrzega sobie prawo zmian w charakterystyce produktu bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Podane w dokumencie dane prezentują możliwości funkcjonalne urządzenia, których dostępność jest uzależniona od jego wersji, konfiguracji oraz dodatkowego wyposażenia.

RevB © 2021 ROGER sp. z o.o. sp. k. All rights reserved.

Niniejszy dokument podlega Warunkom Użytkowania w wersji bieżącej, opublikowanej w serwisie internetowym www.roger.pl